



Owner's Manual Addendum for QT022 and QT027 50 Hertz Generators

The Owner's Manual is unchanged except as follows:

QT022/27, 2.4 Liter, M/R voltage code

FUEL SYSTEM (REFER TO MANUAL PAGE 5-1)

- This generator is designed to operate on natural gas meeting the fuel requirements specified in the manual.

SPECIFICATIONS (REFER TO MANUAL PAGE 6-1)

Generator Output	kVA (LP/NG)	Amp (LP/NG)	CB Size
110/220, 1-phase, 1.0 pf (QT022)	17.6/17.1	80/78	90
110/220, 1-phase, 1.0 pf (QT027)	21.6/19.7	98/90	125
231/400, 3-phase, 0.8 pf (QT027)	25/24	36/35	50

ENGINE PARAMETERS:

Rated Synchronous rpm.....(50Hz) 1500

Exploded View and Parts Lists:

Model	Voltage	Phase	pf	kVA	Rotor	Stator	Amps	Mainline CB	DPE CB
QT022	110/220V	Single	1	17.6	0G9341	0H3045	80A	0D5543 (90A)	048512 (5A)
QT027	110/220V	Single	1	21.6	0G9342	0G9010	98A	0A2077 (125A)	048512 (5A)
QT027	231/400V	Three	0.8	25	0G9342	0J5214	36A	0D5552 (50A)	048505 (6A)

Reference Wiring Diagram for 50hz wiring changes.

Generac Power Systems Emission Control and Warranty Information

- This engine is solely for export and therefore exempt under 40 CFR1068.230 from U.S. emission standards and related requirements.
- Non-compliance may be a violation of Federal Law subject to civil penalty.
- The generator emissions warranty is void/inapplicable.
- Low speed exercise does not apply to 50Hz operation.



Complemento del Manual del propietario para los generadores QT022 y QT027 de 50 Hz

El Manual del propietario no ha cambiado excepto como sigue:

QT022/27, 2.4 litros, código de voltaje M/R

SISTEMA DE COMBUSTIBLE (CONSULTE LA PÁGINA 5-1 DEL MANUAL)

- Este generador está diseñado para funcionar con gas natural que satisfaga los requisitos de combustible especificados en este manual.

ESPECIFICACIONES (CONSULTE LA PÁGINA 6-1 DEL MANUAL)

Salida del generador en	kVA (LP/NG)	A (LP / NG)	Tamaño disy.
110/220, monofásico, 1.0 pf (QT022)	17.6/17.1	80/78	90
110/220, monofásico, 1.0 pf (QT027)	21.6/19.7	98/90	125
231/400, trifásico, 0.8 pf (QT027)	25/24	36/35	50

PARÁMETROS DEL MOTOR

rpm sincrónicas nominales (50 Hz) 1500

Despiece y listas de piezas:

Modelo	Voltaje	Fase	pf	kVA	Rotor	Estator	Amperios	Disy. línea principal	Disy. bobinado excitación
QT022	110/220 V	Una	1	17.6	0G9341	0H3045	80 A	0D5543 (90 A)	048512 (5 A)
QT027	110/220 V	Una	1	21.6	0G9342	0G9010	98 A	0A2077 (125 A)	048512 (5 A)
QT027	231/400 V	Tres	0.8	25	0G9342	0J5214	36 A	0D5552 (50 A)	048505 (6 A)

Diagrama de cableado de referencia para los cambios de cableado de 50 Hz

Información sobre la control y garantía de emisiones de Generac Power Systems

- Este motor es exclusivamente para exportación y por lo tanto está exento según la ley 40 CFR 1068.230 de las normas de emisiones de EE. UU. y requisitos relacionados.
- El incumplimiento puede ser una violación de la ley federal sujeto a penalidad civil.
- La garantía de emisiones del generador está anulada/no es aplicable.
- La ejercitación de baja velocidad no se aplica al funcionamiento de 50 Hz.



Anexo do manual do proprietário para geradores de 50 Hertz QT022 e QT027

O manual do proprietário está inalterado, exceto nos itens a seguir:

QT022/27, 2,4 litros, código de tensão M/R

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL (CONSULTE O MANUAL NA PÁGINA 5-1)

- Este gerador é projetado para operar com gás natural, cumprindo as exigências de combustível especificadas no manual.

ESPECIFICAÇÕES (CONSULTE O MANUAL NA PÁGINA 6-1)

Saída do gerador	kVA (LP/NG)	Amp (LP/NG)	Tamanho de CB
110/220, 1 fase, 1,0 pf (QT022)	17,6/17,1	80/78	90
110/220, 1 fase, 1,0 pf (QT027)	21,6/19,7	98/90	125
231/400, 3 fase, 0,8 pf (QT027)	25/24	36/35	50

PARÂMETROS DO MOTOR:

Síncrona nominal RPM..... (50Hz) 1500

Vista explodida e lista de peças:

Modelo	Tensão	Fase	pf	kVA	Rotor	Estator	Amperes	Linha principal CB	DPE CB
QT022	110/220V	Único	1	17,6	0G9341	0H3045	80A	0D5543 (90A)	048512 (5A)
QT027	110/220V	Único	1	21,6	0G9342	0G9010	98A	0A2077 (125A)	048512 (5A)
QT027	231/400V	Três	0,8	25	0G9342	0J5214	36A	0D5552 (50A)	048505 (6A)

Diagrama de fiação de referência para alterações de fiação de 50hz.

Informações de garantia e controle de emissões Generac Power Systems

- Este motor é exclusivamente para exportação e, portanto, isento de padrões de emissão dos E.U.A. e respectivos requisitos, de acordo com 40 CFR1068.230.
- Não-conformidade pode ser uma violação da lei federal, sujeita a pena civil.
- A garantia de emissões do gerador é nula/não se aplica.
- Exercício de baixa velocidade não se aplica à operação de 50Hz.